

Nödbelysningsarmaturer Consent JOBLUX Power LED Handstrålkastare

Fabrikat: CONSENT / LITON AB

Kapslingsklass: Handstrålkastare IP44, Klass II

Montage: Fritt stående eller placerad i konsol som kan monteras på vägg.
Konsol och bärrem med fastsättning medlevereras.

Utförande: Handstrålkastare av röd ABS-plast. Reflektorn ger riktat ljus med räckvidd ca 140 m.
Omkopplare för hel- eller sparljus. Riktbar framåt/bakåt 60°.

Aggregat: Inbyggt laddningsaggregat med skydd mot överladdning, djupurladdning och kortslutning. En röd och en grön lysdiod indikerar laddningsstatus, lysande röd diod visar att laddning pågår och när både röd och grön diod lyser är batteriet fulladdat. Handstrålkastaren fungerar som nödbelysning när den står under laddning och har omkopplaren i läge till. Vid nätavbrott tändes lampan på hel- eller sparljus, beroende på omkopplarens läge.

Batteri: Levereras **inklusive** underhållsfritt slutet Pb-batteri 6V 7Ah. Återuppladdningstid ca 18h.

Ljuskälla: Levereras **inklusive** LED lampa 3W, samt 1st LED för sparljus 0,2W. Brinntid vid helljus ca 11h och vid sparljus ca 200h.

Anslutning: Försedd med stickpropp. Laddaren (europastickpropp) har 1,7m svart anslutningskabel med stickpropp för anlutning till handlampan.

Elektriska data: Ansluts till 230Vac, 50Hz.



E:nr:	Artikel:	Typ	Batteri	Färg	Bredd	Höjd	Djup	Vikt
73 200 39	Consent Joblux Power LED	Joblux Power LED	Pb 6V 7Ah	Röd	126mm	336mm	112mm	2,6kg
73 200 36	Consent Reservbatteri Joblux 90	Joblux 90 Batteri	Pb 6V 7Ah	Svart	120mm	80mm	60mm	0,6kg